

DÉMAGNÉTISEUR À MAIN - DMS



Modèle 400 W



Modèle 1000 W

Dimensions en mm					
Référence	L	l	H	Puissance (VA)	Poids (kg)
2081/11	135	95	66	400	3,7
2081/11/1330	120	105	180	1000	5,5

Application : Démagnétisation de petites pièces, outils, tôles, carters sur machines, etc.

Ces démagnétiseurs portables sont conçus pour être passés à vitesse lente et constante (environ 0,2 m/sec) au-dessus de la pièce à démagnétiser. En fin d'opération, éloigner le démagnétiseur le plus loin possible de la pièce (mini. 30 cm) avant de couper la tension sous peine de démagnétisation incomplète.

Exécution :

- Alimentation : 230 Vac / 50-60 Hz
- Utilisation par cycles de 10 secondes.
- Plusieurs passes de 10 s. peuvent être répétées en cas de démagnétisation insuffisante ou de pièces de grandes dimensions.